

3.11.2.10 - Manutenzione Parametri CREDEMTEL

Rel. 6.4.4.0



Da questa funzione sono accessibili solo i Parametri di Base, utili ai fini delle funzionalità di CREDEMTEL, mentre la manutenzione delle Classi documentali è accessibile da un'[altra funzione](#).

Manutenzione Parametri CREDEMTEL

Manutenzione Parametri CREDEMTEL

Gestore

Il valore di questo campo indica se, per la Ditta impostata, risulta Gestore primario (valore **0**) oppure secondario (valore **1**). Il Gestore primario deve essere impostato nell'[omonimo campo](#) dei [Parametri Funzionali Ditta](#) (1° videata) e, trattandosi di un dato obbligatorio per la Gestione DMI, se non risulta impostato sulla Ditta, oltre a segnalarlo con apposito messaggio, il programma non consentirà di procedere.

Cartella di scambio

Indicare la directory primaria in cui devono essere generati gli Indici e gli eventuali PDF. Se questo campo è lasciato a *spazio*, sarà assunta per *default* la cartella «\$GD/dif/CEM».

URL base documenti

URL base per l'interrogazione dei documenti.

URL home DMI

Home page web di archiviazione.

Utente DMI WEB

Utente per l'interrogazione.

Password DMI WEB

Password per l'interrogazione.

Codice company

Codice licenza

Codice SIA

Nome nodo ditta

Indicare la cartella in cui deve essere allocato l'Indice di ciascun documento.

Server access key

Da impostare solo nel caso la Modalità di connessione sia POST.

Modalità di connessione

Indica la modalità con cui si connette al Gestore: trattandosi di CREDEMTEL, la modalità di connessione può essere POST oppure SOAP.

Progressivo allegati

Parametri Indici Archiviazione

Formato

Il valore di questo campo determina il tipo di flusso da generare per gli Indici: impostare **C** per il formato **CSV** oppure **X** per il formato **XML**. Il valore impostato in questo campo corrisponde al formato primario, perchè sulla Classe documentale è possibile indicare il formato secondario.

Riscontro 1**Riscontro 2****Progressivo****N. max documenti per indice**

In CREDEMTEL, un Indice può contenere più documenti, a condizione che siano della stessa Classe documentale e abbiano la stessa Grafica. Il numero massimo impostabile è 1000 e vale solo per gli Indici in formato XML.

Ultimo export il

Cartelle Documenti per Firma Grafometrica

Non firmati - Firmati

Tra le [configurazioni](#) necessarie ai fini della [Firma grafometrica](#), è richiesto di specificare il percorso delle cartelle in cui dovrà allocare, rispettivamente, i documenti senza firma e con firma.

Parametri Pubblicazione Indici

In questa sezione devono essere impostati i parametri utili per la pubblicazione degli Indici XML e i dati relativi al Portale CREDEMTEL.

Portale

Impostando il tasto **F8**, si attiva la *find-grid* che permette di selezionare il Portale dall'apposita [tabella procedurale](#). In essa devono essere preventivamente indicati: l'indirizzo, la porta, la cartella di destinazione, il modo SSL, l'autenticazione, l'utente e la password. Cliccando sull'apposito



pulsante, si ottiene la visualizzazione dei dati impostati nella tabella [PRT - Portale](#).

L'impostazione del Portale è necessaria per gestire il trasferimento di uno o più file zip.

Path destinazione

Cartella di appoggio sul Portale.

Da impostare solo se diversa da quella indicata nel campo Path destinazione della tabella [PRT - Portale](#).

Genera ZIP

L'attivazione di questo *check-box* comporta la generazione di files zip per gli indici xml e relativi pdf, anche se Non è gestito il Portale.

Pubblica

Se questo *check-box* è attivo, il file zip sarà pubblicato sul Portale ed è quindi necessario che questo sia stato impostato. Se, invece, il *check-box* è disattivo, il file zip sarà pubblicato nella cartella «TMP» all'interno della directory di scambio.

Utente

Da impostare solo se diverso dall'Utente indicato sulla tabella [PRT - Portale](#).

Password

Da impostare solo se diversa dalla Password indicata sulla tabella [PRT - Portale](#).

I campi presenti in questa sezione della videata devono essere impostati solo se la Ditta gestisce la [Postalizzazione via Credemtel](#). In questo caso, infatti, è necessario indicare il **Portale** e la **Cartella** in cui pubblicare il file zip. È necessario che siano valorizzati anche i campi **Codice licenza** e **Codice SIA** (entrambi forniti da Credemtel).

Il Portale deve essere *preventivamente* codificato nella tabella [PRT - Portale](#).