

2.3.1.5.7 - Modifica & Cancella Allestimento



La funzione di Modifica & Cancella Allestimento, accessibile anche in fase di Definizione e Avviamento, permette di mantenere le Proposte di Allestimento con finalità di **Modifica** o **Cancellazione**. In fase di modifica Proposta inoltre, solo con riferimento ai **mix-pallet**, sono previste le funzionalità di [Troncamento](#) e [Stralcio Strati](#).

Modifica Proposta di Allestimento

In seguito alla generazione, le Proposte di Allestimento possono subire una serie di modifiche, tra cui ad esempio, la variazione dell'abbinamento delle pile, la modifica del numero Colli e della Quantità di ciascun Articolo, nonché l'integrazione con nuove referenze.


Operativamente, selezionare dal menù principale il Tipo lavoro «**Modifica**» quindi accedere alla presente funzione. Impostare i riferimenti della Proposta da modificare oppure, dopo aver inserito il Numero, digitare il tasto **F8** per selezionarla dall'apposita *find-grid*.

Richiamata la Proposta d'interesse, il programma ne visualizza le righe in formato *data-grid*:

Visualizzazione Proposta in formato data-grid

Visualizzazione Proposta in formato *data-grid*

Per accedere alla fase di Modifica, è sufficiente cliccare sul pulsante  corrispondente alla

riga d'interesse. Effettuate le modifiche opportune, cliccando sul pulsante  presente nella videata principale, è possibile ricalcolare in automatico l'assestamento delle pedane.

Modifica Proposta di Allestimento

Modifica Proposta di Allestimento

Le colonne **Tipo Supporto** possono assumere i seguenti valori:

1 - PI	=	pallet intero
--------	---	---------------

2 - DM	=	demi-pallet
3 - PM	=	pallet misto
4 - SM	=	small-pallet
8 - Coll	=	collettame

Il termine «**small-pallets**» è utilizzato per identificare i pallets monoprodotto, composti da un numero di strati inferiore a quello indicato sul Profilo logistico del Cliente. Questa tipologia di pallets esclude i **mix-pallets**, nel senso che NON possono coesistere nello stesso Carico ed è richiesta dai Clienti che acquistano soprattutto a strati.


La sigla identificante il **pallet misto** è sempre evidenziata dal colore **rosso** perché è l'unico pallet che contiene due o più Articoli.



Con riferimento ai **pallet misti** o **mix-pallet** sono previste le seguenti funzionalità:

- [Troncamento Strati](#)
- [Stralcio Strati](#)

Troncamento Strati

Permette di troncare il singolo strato e NON necessariamente l'intera unità di carico.



Questa funzionalità si attiva cliccando sul pulsante  nella colonna **Tronca** e permette di accedere ad una *window*, in cui sono indicati i vari strati che compongono il mix-pallet, con possibilità di selezionare solo quelli che s'intende eliminare dall'Allestimento. **Attivare la**  *check-box*

corrispondente alle righe da troncare, quindi cliccare sul pulsante di convalida .

Dopo la conferma, se gli strati sono stati cancellati *tutti*, anche la riga del mix-pallet sarà rimossa dallo schermo; in caso di cancellazione *parziale* invece, la riga NON sarà rimossa dallo schermo.

In entrambi i casi, il programma provvederà ad aggiornare i progressivi relativi al Peso, al Volume e al numero Pile.

Troncamento Strati Mix-Pallet
Troncamento Strati Mix-Pallet

Stralcio Strati

Permette di stralciare il singolo strato e NON necessariamente l'intera unità di carico.

Operativamente, cliccando sulla *check-box* corrispondente alla riga d'interesse, saranno evidenziati in una *window* i vari strati che compongono il mix-pallet, consentendo di selezionare solo quelli che s'intende eliminare dall'Allestimento. Attivare la *check-box* corrispondente alle righe da stralciare,



quindi cliccare sul pulsante di convalida

La *window* proposta è la seguente:


Stralcio Strati Mix-Pallet

Stralcio Strati Mix-Pallet

Dopo la conferma, se gli strati sono stati selezionati tutti, la riga del mix-pallet resterà invariata e la *check-box* corrispondente risulterà disattiva. In caso di stralcio *parziale* invece, la riga del mix-pallet sarà aggiornata con i dati relativi al numero Colli, Volume e Peso della riga; mentre per ogni strato non stralciato, sarà generata una nuova unità di carico di tipo Collettame.

In entrambi i casi, il programma provvederà ad aggiornare i progressivi relativi al Peso, al Volume e al numero Pile.

Integrazione Proposta di Allestimento



Sull'intestazione della videata è presente un apposito pulsante che permette, dopo aver selezionato la Proposta d'interesse, di procedere all'inserimento di uno o più Articoli:

Integrazione Proposta di Allestimento: window inserimento Articolo

Integrazione Proposta di Allestimento: *window* inserimento Articolo

Nella *window* d'inserimento Articolo valorizzare opportunamente i seguenti campi:

Tipo Supporto

Sono previsti i seguenti valori:

- 1** = pallet intero
- 2** = demi-pallet
- 3** = pallet misto
- 4** = small-pallet
- 8** = collettame

Posizione

Sono previsti i seguenti valori:

- 0** = sfuso
- 2** = piano unico (*confezione pila 1 pedana*)
- 3** = piano pesante (*prodotto pesante*)
- 5** = piano base
- 7** = piano inferiore
- 8** = piano intermedio
- 9** = piano superiore

Piano

Specificare la posizione dell'Articolo all'interno della pila: i valori da **2** a **7** indicano piani alti, mentre **1** indica il piano basso.

SSCC

Lasciando a **0** (*zero*) questo campo il programma provvederà, dopo apposita convalida dell'utente, a generare un nuovo SSCC.

Attenzione: la riga immessa NON avrà le Condizioni Commerciali compilate e pertanto, sarà cura di chi conferma la Proposta in Documento di Consegna, richiamarlo in modifica ed applicare le Condizioni in essere.

Cancellazione Proposta di Allestimento

Operativamente, selezionare dal menù principale il Tipo lavoro «**Cancellazione**» quindi accedere alla presente funzione. Impostare i riferimenti della Proposta da cancellare oppure, dopo aver inserito il Numero, digitare il tasto **F8** per selezionarla dall'apposita *find-grid*.

Il programma propone il seguente messaggio, nel caso la Proposta da cancellare sia stata generata con missione:

Messaggio decisionale: Confermi cancellazione?

Messaggio decisionale: Confermi cancellazione?

In caso contrario invece, prima di procedere alla cancellazione definitiva della Proposta, è richiesta conferma con il tasto **F3**:

Messaggio decisionale: F3 per cancellare Proposta

Messaggio decisionale: F3 per cancellare Proposta

In entrambi i casi confermando la cancellazione, il programma provvede automaticamente ad impostare lo Stato della Proposta come «**da Generare**».

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:25:31 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 26 gennaio 2026 10:38:00 da Elena Saracino