

1.20.20.21.1 - Schedulazione Processi: 1. Selezione Processi

Rel. 6.1.5.0



In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Modulo

Selezionare il Modulo su cui operare.

Processi

Quest'indicatore può assumere i seguenti valori:

- 1** = per visualizzare solo i **processi schedulati** (ossia quelli da affidare, in affidamento o in esecuzione)
- 5** = per visualizzare solo i **processi sospesi**
- 9** = per visualizzare solo i **processi schedulabili** (ossia quelli candidati alla schedulazione)

Impostare **0** (*zero*) per selezionare tutti i processi (schedulati, sospesi e schedulabili).

A questo punto il programma visualizza tutti i processi disponibili, in base al Modulo e allo Stato richiesti dall'Utente:


Selezione Processi: videata d'impostazione parametri
Selezione Processi: videata d'impostazione parametri

Per ciascun processo sono fornite le seguenti informazioni:

- il percorso in **eSIGEA** o **SIGEAdb**
- l'**Ultima esecuzione** (data e ora d'inizio e fine)
- la **Prossima esecuzione** (data e ora d'inizio)
- se si tratta di un processo schedulato (se il *check-box* **Schedulato** è attivo)
- lo **Stato**:
 - **Sospeso**
indica che il processo è stato sospeso dall'esecuzione automatica, fino al momento in cui si decide di riattivarlo
 - da **Affidare**
indica che il processo è in attesa di essere eseguito alla data e all'ora della prossima esecuzione

- in **Accettazione**
indica che il processo sta per essere eseguito
- in **Esecuzione**
indica che il processo è in fase di esecuzione

- il **Tipo lavoro** (per *default* è **5 - Elaborazione**)



Per accedere alla successiva fase di [Manutenzione Processi](#), cliccare sul *drill-down* in corrispondenza del processo d'interesse.

Revisione #2

Creato 30 giugno 2018 16:36:02 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 6 febbraio 2026 11:00:23 da Elena Saracino